

Porttelefon

- Om lampan **TELE** lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.
- Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med stjärna (*).

Alternativ 1: Använda SÖK-knapparna

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna.
2. Bläddra med **SÖK**-knapparna fram till raden med den boende.
3. För att ringa upp vald boende, tryck på **RING**-knappen.
4. **TELE** blinkar grönt tills den boende svarar.
Om **TELE** börjar lysa rött är den boendes telefon upptagen. Vänta en stund och börja om med **SÖK**-knappen.
5. Boende låser upp porten med tangent "5".
Ett pip hörs och **PORT** lyser grönt under den tid porten är olåst.
6. Uppringning från portregister är möjligt mellan 06-22 övrig tid använd alt. 2.

Alternativ 2: Använda telefonnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Slå in telefonnumret.
3. **TELE** blinkar grönt tills den boende svarar.
Om **TELE** börjar lysa rött är den boendes telefon upptagen, vänta en stund och börja om med **RING**-knappen.
4. Boende låser upp porten med tangent "5".
Ett pip hörs och **PORT** lyser grönt under den tid porten är olåst.

